

# مثقاب ومفك لاسلكي KSEIBI 12 فولت 10 مم مع بطاريتين قوة مدمجة 12 فولت للحفر والربط

Kseibi · 710100



## أبرز المميزات

- مثقاب ومفك لاسلكي 12 فولت للحفر والربط بالبراغي
- عزم أقصى يصل إلى 22 نيوتن متر لمهام التثبيت اليومية
- علبه تروس بسرعتين: 0-400 و 0-1500 دورة/دقيقة
- ملقمة أحادية الغلاف بدون مفتاح 10 مم لتبديل اللقم بسرعة
- يأتي مع بطاريتين لتقليل وقت التوقف
- يشمل شاحن لإعادة الشحن بسهولة
- يحافظ صندوق BMC على المجموعة مرتبة وسهلة الحمل
- تظهر الصورة أن لقم الحفر ولقم الربط وحامل اللقم متضمنة
- يساعد الجسم المدمج على العمل في الأماكن الضيقة والأعمال العلوية
- المقبض المريح يدعم الراحة والتحكم

## الميزات الرئيسية

- راحة لاسلكية بجهد 12 فولت – توفر منصة 12 فولت المدمجة قوة حفر وربط قابلة للحمل من دون قيود السلك.
- عزم أقصى 22 نيوتن متر – يقدم حتى 22 نيوتن متر من العزم الأقصى في الوصلات الصلبة لأعمال التثبيت والتجميع والتركيب المعتادة.
- تحكم بسرعتين – اختر بين 0-400 دورة/دقيقة للربط المتحكم فيه و 0-1500 دورة/دقيقة لأداء حفر أسرع.
- ملقمة أحادية الغلاف بدون مفتاح – تسمح الملقمة بدون مفتاح مقاس 10 مم بتغيير اللقم بسرعة وسهولة مع تقليل الانقطاع أثناء العمل.
- طقم كامل في صندوق BMC – يأتي في صندوق BMC مع بطاريتين وشاحن وتشكيلة ملحقات ظاهرة للتخزين والنقل والراحة.

## المواصفات

|                   |    |
|-------------------|----|
| سعة الظرف         | 10 |
| البطاريات المرفقة | 2  |

## المواصفات حسب الإصدار

| المواصفة                           | 710100                   |
|------------------------------------|--------------------------|
| الجهد الكهربائي                    | V 12                     |
| عند الوصلات الصلبة<br>العزم الأقصى | Nm 22                    |
| السرعة بدون حمل                    | .rpm 0-400/0-1500        |
| نوع المرنكز                        | أحادية الغلاف بدون مفتاح |
| الميزة                             | صندوق BMC                |