

اور فرز نفوذی Kseibi 1800

واتی با سرعت متغیر

قدرت و کنترل برای فرزکاری دقیق

Kseibi · 713425



نکات برجسته

□ دو دسته جانبی برای استفاده پایدار با هر دو دست
 □ محافظ شفاف برای حفظ دید بهتر روی ناحیه برش
 □ مناسب برای کار روی لبه، شیار، پروفیل و اتصالات
 □ کارکرد باسیم 220-240 ولت برای توان یکنواخت
 □ طراحی پایه مستحکم برای عبورهای پایدار فرزکاری

□ توان ورودی 1800 وات برای کارهای سنگین فرزکاری
 □ سرعت بی‌بار متغیر از 12000 تا 23000 دور در دقیقه
 □ کورس نفوذ حداکثر 50 میلی‌متر برای برش‌های عمیق‌تر
 □ سازگار با کولت‌های 6، 6.35، 8، 12 و 12.7 میلی‌متری
 □ طراحی نفوذی برای برش‌های ورودی کنترل شده

ویژگی‌های کلیدی

□ توان باسیم 1800 وات – توان ورودی لازم برای کارهای سخت‌تر فرزکاری روی چوب را فراهم می‌کند و به شما کمک می‌کند کارهای شکل‌دهی، لبه‌گیری و برش را با اطمینان انجام دهید.
 □ کنترل سرعت متغیر – سرعت بی‌بار را از 12000 تا 23000 دور در دقیقه تنظیم کنید تا با تیغه‌ها، متريال‌ها و کاربردهای مختلف فرزکاری بهتر هماهنگ شود.
 □ ظرفیت نفوذ 50 میلی‌متری – کورس حداکثری نفوذ، ورود کنترل شده به عمق را پشتیبانی می‌کند و دامنه لازم برای بسیاری از کارهای رایج فرزکاری را در اختیار شما می‌گذارد.
 □ سازگاری گسترده با کولت – گزینه‌های کولت 6، 6.35، 8، 12 و 12.7 میلی‌متری امکان استفاده از مجموعه متنوعی از تیغه‌های فرز را فراهم می‌کند.
 □ چیدمان پایدار و قابل مشاهده برای برش – دو دسته و محافظ شفاف نشان داده شده در تصویر به کنترل بهتر دستگاه و دید مناسب‌تر نسبت به ناحیه کار کمک می‌کنند.

مشخصات

نشان برند روی بدنه	KSEIBI
پیکربندی دسته	دو دسته جانبی
نوع محافظ	محافظ شفاف

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	713425
ولتاژ ورودی	220-240/50-60Hz
ورودی	W 1800
سرعت بی‌باری	.rpm 12000-23000
اندازه کولت	mm 12.7 & 12 ,8 ,6.35 ,6
حداکثر کورس نفوذ	mm 50