

Kseibi KGI 3800 E ژنراتور اینورتر بنزینی

توان اینورتر با راه اندازی انعطاف پذیر

Kseibi · 716870



نکات برجسته

- خروجی برق متناوب نامی ۳.۵ کیلووات برای تأمین برق قابل حمل و قابل اعتماد
- محد اکثر خروجی برق متناوب ۳.۸ کیلووات برای پاسخ گویی به نیاز لحظه ای راه اندازی
- خروجی ۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز مناسب کاربردهای رایج در محل کار و خانه
- موتور بنزینی ۴ زمانه تک سیلندر ۲۲۳ سی سی
- مخزن سوخت ۱۱ لیتری برای زمان کارکرد بیشتر بین سوخت گیری ها
- طراحی اینورتر برای برق قابل استفاده و پایدار
- بدنه محصور برای محافظت از اجزای داخلی
- چرخ های یکپارچه برای جابه جایی آسان تر
- پنل کنترلی جلویی برای دسترسی آسان به خروجی ها و کنترل ها
- استارت همدلی، برقی و ریموت برای کارکرد انعطاف پذیر

ویژگی های کلیدی

- تأمین برق اینورتری — طراحی شده برای ارائه خروجی برق متناوب پایدار و قابل حمل، که آن را به گزینه ای کاربردی برای ابزار، تجهیزات و سایر نیازهای برقی تبدیل می کند.
- توان مفید و قدرتمند — توان نامی ۳.۵ کیلووات و حداکثر خروجی برق متناوب ۳.۸ کیلووات را برای عملکرد روزمره و قابل اعتماد ارائه می دهد.
- سه گزینه راه اندازی — استارت همدلی، برقی و ریموت، روش های راحتی برای روشن کردن ژنراتور در شرایط کاری مختلف فراهم می کنند.
- طراحی محصور و قابل حمل — بدنه محصور، دسته های یکپارچه و چرخ ها، جابه جایی، نگهداری و حمل و نقل روزمره را آسان تر می کنند.
- ساخته شده برای استفاده متنوع — مناسب برای برق پشتیبان، کارهای فضای باز، فعالیت های سیار و مکان هایی که برق شهری در دسترس نیست.

مشخصات

نام برند روی بدنه قابل مشاهده است	KSEIBI
قابلیت جابه جایی	چرخ های یکپارچه و دسته های حمل
نوع بدنه	بدنه محصور و قابل حمل

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	716870
نامی/حداکثر برق متناوب خروجی	۳.۵ کیلووات/۳.۸ کیلووات
فرکانس برق متناوب	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
نوع موتور	۴ زمانه؛ تک سیلندر
نوع روشن سازی	استارت هندلی/برقی/ریموت
حجم موتور	۲۲۳ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۱۱ لیتر