



Kseibi KGI 5500 E 汽油逆变发电机

稳定便携电力，随时可移动

Kseibi · 716875

产品亮点

- 额定输出 5.0 kW，最大交流输出 5.5 kW
- 逆变发电机，提供稳定便携的电力输出
- 230 V/50Hz 输出，适用于兼容工具和设备
- 223cc 四冲程单缸汽油发动机
- 支持手拉、电启动和遥控启动
- 11 L 油箱，支持更长运行时间
- 封闭式机箱有助于保护内部部件
- 一体式轮子，便于运输
- 内置把手，方便提起和定位
- 带盖插座，增强面板正面保护

主要特性

- 逆变电力输出 — 专为兼容设备、工具和关键应用提供稳定便携电力而设计。
- 强劲可用输出 — 提供 5.0 kW 额定输出和 5.5 kW 最大交流输出，满足更高要求的便携供电需求。
- 灵活启动方式 — 可根据不同环境和用户偏好，选择手拉、电启动或遥控启动。
- 便携封闭式设计 — 封闭式机箱有助于保护内部部件，同时让发电机外形整洁、便于搬运。
- 为移动而生 — 一体式轮子和把手让发电机更易运输、定位和存放。

技术规格

插座保护盖	是
轮子	一体式
把手	一体式
外壳样式	封闭式机箱
外壳标识	KSEIBI
显示	数字式前面板显示屏
颜色	灰色和黑色

各型号规格

规格	716875
额定/最大交流输出	5.0 kW/5.5 kW
交流频率	230 V/50Hz
发动机类型	四冲程；单缸
点火方式	手拉/电启动/遥控启动
排量	223cc
燃油箱容量	11 L